

ZHC-BR4 调频信号耦合器



1、产品概述

ZHC-BR4 耦合器适合用于 50W 以下调频波段射频信号功率分路耦合。采用磁环线圈设计具有驻波比小、工作稳定性好等特点，适用于隧道广播系统远端机射频输出主路功率分路耦合。

3、技术规格

耦合量 (dB)	插损值 (dB)
3dB	≤3.3
5dB	≤2.8
6dB	≤2.5
7dB	≤2.1
8dB	≤1.8
10dB	≤1.2
12dB	≤1.0
14dB	≤0.8
16dB	≤0.6
18dB	≤0.4
20dB	≤0.3